

PRZEDMIAR ROBÓT

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Jedn. ilość

ROZDZIELNICA GŁÓWNA GALERII BWA I LINIA ZASILAJĄCA TABLICĘ TO

1.KNNR 5/406/2 - Montaż rozłącznika R 303-25 o In=25A	kpl. 1
2.KNNR 5/101/8 - Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	mb.10
3.KNNR 5/1208/2- Zaprawienie bruzd szerokości do 150mm	mb. 10
4.KNNR 5/201/6 - Przewody izolowane wciągane do rur PCV YDYżo 5x10mm ²	mb. 13
5.KNNR 5/101/6 - Rury PCV układane PT	mb. 10
6.KNNR 5/1301/2- Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-faz.	pomiar 1
7.KNNR 5/1304/1- Badanie i pomiar instalacji ochronnej	pomiar 1

TABLICA BEZPIECZNIKOWA TO z WYŁĄCZNIKAMI

8.KNNR 5/1208/1 – Wykucie wnęki w ścianie z cegły z otynkowaniem	m ³ 0,3
9.KNNR 5/404/1 - Montaż kompletnej tablicy TO z aparaturą	kpl. 1

KABLE, PRZEWODY I KORYTKA

10.KNNR 5/1209/5- Przebijanie otworów w ścianach lub stropach	szt. 4
11.KNNR 5/111/2 – Ułożenie korytek kablowych K100	mb. 47
12.KNNR 5/111/4 - Ułożenie korytek kablowych K60	mb. 16
13.KNNR 5/216/1 - Przewody YDYżo 3x1,5mm ² układane w korytkach	mb. 130
14.KNNR 5/205/1 - Przewody YDYżo 3x1,5mm ² układane PT	mb. 20
15.KNNR 5/216/1 - Przewody YDYżo3x2,5mm ² układane w korytkach	mb. 133
16.KNNR 5/205/1 - Przewody YDYżo 3x2,5mm ² układane PT	mb. 42
17,KNNR 5/216/1 - Przewody YDYżo 5x2,5mm ² układane w korytkach	mb. 175
18.KNNR 5/205/1 - Przewody YDYżo 5x2,5mm ² układane PT	mb. 20
19.KNNR 5/1301/2-Sprawdzenie i pomiar obwodu jednofazowego	szt. 20

20.KNNR 5/201/5 -Ułożenie przewodów LY 2,5mm² ciągłość metal. Koryt mb. 10

OSPRZĘT INSTALACYJNY

21.KNNR 5/301/2 - Przygotowanie podłoża pod montaż opraw, szynoprzewodów szt.54

22.KNNR 5/301/8 - Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny szt. 1 9

23.KNR 508/705/8

. /analogia/ - Montaż szynoprzewodów dla instalacji reflektorów mb.43

24.KNNR 5/308/3 - Montaż gniazd wtykowych PT 16 A/Z szt. 9

25.KNNR 5/302/2 - Montaż puszek rozgałęźnych szt.64

26.KNR 508/402/1 – Mocowanie aparatów elektrycznych /transformatory/ szt.10

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

27.KNNR 5/502/3 - Oprawa świetlówkowa 2x28 W w stropie szt. 19

28.KNNR 5/502/1 - Oczko halogenowe w stropie szt. 30

29.KNNR 5/406/2

/analogia/ - Montaż reflektorków w szynoprzewodach szt. 22

ROBOTY POMOCNICZE

30.KNNR 5/1301/12 – Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-faz. szt20

31.KNNR 5/1304/1 - Badanie i pomiary instalacji ochronnej -= 1 pomiar szt. 1

32.KNNR 5/.1304/2 - JW. lecz każdy następny szt. 83

33.KNNR 5/114/7 - Przepusty rurowe w ścianach dla rur fi29mm szt. 3

3.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

1. Rozłącznik R303-35 In=35A	szt. 1
2. Przewód kabelkowy YDYżo 5x10mm ² 750V	mb. 13
3. Rura PCV 28mm	mb. 10
4. Tablica bezpiecznikowa TO z wyłącznikami wg rys. 1	kpl. 1
5. Oprawa świetlówkowa 2x28W	kpl.19
6. Oczko halogenowe MR16-45W	kpl. 30
7. Reflektory MRS 541	kpl. 22
8. Szynoprzewód o dł.2m w kolorze białym	kpl. 4
9. Szynoprzewód o dł.3m w kolorze białym	kpl. 1
10. Szynoprzewód o dł.4m w kolorze białym	kpl. 8
11. Transformator elektroniczny 150VA YT250	kpl. 2
12. Transformator elektroniczny 150VA YT150	kpl. 4
13. Transformator elektroniczny 105VA YT105	kpl. 4
15. Przewód kabelkowy YDYżo 3x1,5mm ² 750V	mb.150
16. Przewód kabelkowy YDYżo 3x2,5mm ² 750V	mb. 175
17. Przewód kabelkowy YDYżo 5x2,5mm ² 750V	mb. 195
18. Korytka kablowe K100	mb. 47
19. Korytka kablowe K60	mb.16
20. Gniazda wtykowe PT 16A/Z	szt. 9

Pozostałe drobne materiały wynikające z procesu technologicznego wg potrzeb